

Kompakt, strømbesparende og simpel vandalarm med automatisk vandstop



1 Tilsigtet brug

BWT AQA Detector Complete er en vandalarm, der lukker af for hovedvandforsyningen, hvis BWT AQA Stop Floor Sensor registrer vand eller ved strømsvigt.

Ved strømsvigt lukker BWT AQA Detector Complete for vandet automatisk. Når strømmen kommer igen (og der ikke er vand på gulvet) åbner BWT AQA Detector Complete igen for magnetventilen.

Hvis magnetventilen lukker, kan magnetventilen nulstilles for at åbne igen, ved at slukke og tænde for strømmen. (Hvis der ikke er vand på gulvet)

2 Produktspecifikation

3/4" specialventil (RISE) er drikkevandsgodkendt i Danmark. BWT AQA Detector Complete har et meget lavt standby forbrug på 0,2 Watt pr. time.

3 Anvendelse

Magnetventilen monteres umiddelbart efter hovedvandsmåleren, eller i det rum (typisk bryggers) man ønsker at sikre.

BWT AQA Floor Sensor placeres på gulvet, **hvor der er fald hen mod AQA Stop Floor Sensor.**

- Vandalarm med BWT AQA Stop Floor Sensor
- 3/4" specialventil er drikkevandsgodkendt (RISE)
- Vandforsyningen afbrydes ved registrering af vand eller strømsvigt
- Meget lavt standby forbrug (0,2 Watt pr.time)
- Nem montering
- Visuel alarm indikator
- Lever op til BR18 § 406

4 Leveringsomfang

1. BWT AQA Detector Complete med 220 V strømforsyning. Ledningslængde: 1,3 m
2. 3/4" specialventil (RISE). Ledningslængde: 1,5 m
3. BWT AQA Stop Floor Sensor. Ledningslængde: 3 m

5 Indbygningsmål

Tilslutning: 3/4" muffe

Indbygningsmål for magnetventilen:

L: 90mm, B: 58mm, H: 114mm.

6 Bestilling

Best.nr.: 421018730

EAN nr.: 5714330010374

VVS nr.: 398841601